



CEAG Sicherheitstechnik GmbH

**Ergänzungsbeilage zur
Betriebsanleitung
eLLK 92... nach NEC
(3 2216 000 165)**
mit UL-, cUL- und CSA-Zulassung

**Supplementary instructions to
mounting instruction
eLLK 92... in acc. with NEC
(3 2216 000 165)**
with UL-, cUL- and CSA-Certification

3 2216 000 169



COOPER Grouse-Hinds



M25 Ex-Blindstopfen
M25 Ex-blanking plug



M25 - 3/4" Myer Hub



Sicherheitshinweise:

Zielgruppe:
Elektrofachkräfte gem. ElexV und unterwiesene Personen.


q Beachten Sie die Anweisungen der zugehörigen Betriebsanleitung 3 2216 000 165 bzw 3 2211 000 165 sowie die Hinweise, die in dieser Anleitung mit einem (⚠) gekennzeichnet sind!

Safety instructions:

For skilled electricians and trained personnel in accordance with national legislation, including the relevant standards and, where applicable, in acc. with IEC 79-17 on electrical apparatus for explosive atmospheres.

q Observe the assessor's mounting instruction 3 2216 000 165 or 3 2211 000 165 as well as the safety instructions that are marked with an (⚠) in these instructions!

Erweiterte technische Daten

Zulassung:  US und CSA LISTED
Class I Div 2 Group A.B.C. und D.
Zündschutzart: Class 1 Zone I AEx ed IIC T4 Ex ed IIC T4

Zulässige Lampen: 81 IEC 1105-1 (18 W)
Philips F17T8/TL 841
GE F17T8/SPX 41
Osram/Sylvania F017/ 841


81 IEC 1305-2 (36 W)
Philips F32 T8/TL841
GE F32 T8/SPX41
Osram/Sylvania F032/ 841

Leitungseinführung: Hubs M25 - 3/4" NPT
incl. Blindstopfen M25 x 1,5

Achtung!

- o Das Einführungsgewinde in die Leuchte ist metrisches Gewinde (M 25 x 1,5)!
- o Alle nichtbenutzten Einführungen müssen verschlossen sein!
- o Zum Verschließen entfernen Sie den nichtbenutzten Hub und ersetzen ihn durch einen zugelassenen Blindstopfen!
- o Die gelbe Schutzkappe dient nur dem Staubschutz. Sie erfüllt nicht die Explosionsschutzanforderungen und darf nicht in der Leuchte belassen werden

Additional technical data

Certification:  US und CSA LISTED
Class I Div 2 Group A.B.C. and D.
Explosion category: Class 1 Zone I AEx ed IIC T4 Ex ed IIC T4

Permissible lamps: 81 IEC 1105-1 (18 W)
Philips F17T8/TL 841
GE F17T8/SPX 41
Osram/Sylvania F017/ 841

81 IEC 1305-2 (36 W)
Philips F32 T8/TL841
GE F32 T8/SPX41
Osram/Sylvania F032/ 841

Cable entries: Hubs M25 - 3/4" NPT
incl. blind plug M25 x 1.5

Attention!

- o Entry thread in the light fitting is metric (M 25 x 1.5)!
- o All unused cable entries must be closed!
- o To close cable entry remove unused hub and replace with certified blanking plug!
- o Yellow protective dust caps in hubs do not satisfy requirements and shall not be used!