

Organe de commande Ex

Description

- parois latérales plates
- fixation rapide de tous les éléments de montage
- haute résistance aux substances chimiques

Caractéristiques techniques

Marquage selon directive 2014/34/UE

Gaz Ex II 2G Ex eb db ma/mb ia/ib [ia/ib] IIC T6 Gb

Certificat Examen de type UE BVS 21 ATEX E 069 X

Poussière * Ex II 2D Ex tb [ia Da/ib Db] IIIC T80°C Db

Certificat Examen de type UE BVS 20 ATEX E 105 X

Indice de protection IP 66 selon EN 60529

Matériau du boîtier polyamide résistant aux choc

Tension assignée 250 V

Courant assigné 16 A

Câbles et entrées de câbles 1 · M25 pour câble de Ø 8 – 17 mm

* Version poussière sur demande



Typ 411 81.. (85 · 85 mm)	No d'article	N° ELDAS®
commutateur de commande Ex SCT 1W	SAEB-237-080807-M3000000-114	255000104
commutateur de commande Ex SCT 2S SW5	SAEB-237-080807-L2000000-114	255002104
bouton-poussoir Ex DRT 1F + 1O	SAEB-237-080807-A3000000-114	265511014
bouton coup de poing Ex SGTE 1F + 1O ARRÊT D'URGENCE	SAEB-237-080807-G3000000-114	265511024
bouton-poussoir Ex SGT 1F + 1O ARRÊT D'URGENCE à clef	SAEB-237-080807-H3000000-114	265511054
1 · bouton poussoir double Ex DDT 1F + 1O	SAEB-237-080807-B3000000-114	265512014
Ex e voyant de signalisation SIL	SAEB-237-080807-O7000000-114	

Typ 411 82.. (85 · 125 mm)	No d'article	N° ELDAS®
2 · boutons poussoirs Ex DRT 1F + 1O	SAEB-237-081207-A3A30000-114	265522014
1 · voyant de signalisation Ex SIL	SAEB-237-081207-O7830000-114	265523014
1 · bouton poussoir double DDT 1F + 1O		

Typ 411 83.. (85 · 165 mm)	No d'article	N° ELDAS®
1 · voyant de signalisation Ex SIL	SAEB-237-081607-O7A3A300-114	265531014
2 · bouton poussoir double DDT 1F + 1O		
1 · voyant de signalisation Ex SIL	SAEB-237-081607-O7B3G300-113	265534014
1 · bouton poussoir double DDT 1F + 1O		
1 · bouton coup de poing SGT 1F + 1O ARRÊT D'URGENCE		

d'autres types disponibles



Bouton coup de poing
SAEB-237-080807-G3000000-114

Commutateur de commande
SAEB-237-080807-M3000000-114